



Technische Daten Ledvance LED
Tragschiene Trusys Flex Wide Opal
Stahl Weiß 35W 5800lm 180D - 865
Tageslichtweiß

[Produkt ansehen](#)

Technische Daten

| | |
|---|------------------------------------|
| Artikelnummer | 257997 |
| EAN | 4099854190599 |
| Herstellercode | 4099854190599 |
| Marke | Ledvance |
| Herstellername | TRUSYS FLEX P 35W 865 W OP WT LEDV |
| Beleuchtungsdirekt All-in Garantie | 5 Jahre |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 100000 |

Technische Informationen

| | |
|--------------------------|-----------------------------|
| Technologie | LED Integriert |
| Ersetzt (Watt) | 2x58 |
| Watt | 35W |
| Lampen Spannung (V) | 220-240 |
| Dimmbar | Nicht dimmbar |
| Helle Farbe | Weiß |
| Farbcode | 865 Tageslichtweiß |
| Lichtfarbe (Kelvin) | 6500 Tageslichtweiß |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Farbsteuerung | Einzelfarbe |
| Lichtstrom (Lumen) | 5800lm |

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 166 |
| Abstrahlwinkel (Grad) | 180 |
| Leistungsfaktor | >0.95 |
| Produkttyp | LED-Lichtbandsystem |

Informationen zur Leuchte

| | |
|--------------------|------------------------|
| Befestigung | Trunking |
| IP-Schutzklasse | IP40 - staubgeschützt |
| Betriebstemperatur | -25°C bis +40°C |
| Gehäuse | Stahl |
| Sockelfarbe | Weiß |
| Notfallbeleuchtung | Keine Notbeleuchtung |
| Produktserie | TruSys® FLEX WIDE OPAL |

Maße

| | |
|-------------|------|
| Länge (mm) | 1500 |
| Breite (mm) | 78 |
| Höhe (mm) | 39 |

Sensorinformationen

| | |
|-----------|-------------|
| Sensortyp | Kein Sensor |
|-----------|-------------|

Warum BeleuchtungDirekt?

-  persönliche **Beratung**
-  **individuelle Angebote**
-  bis zu **7 Jahre Garantie**
-  **einfache Retour**